


TH 90DP 48 x 48 mm
TH 91DP 96 x 96 mm
TH 92DP 48 x 96 mm
TH 93DP 96 x 48 mm


1 - SAÍDA CONTROLE

0	Não utiliza
1	Relé
2	Lógica
3	4...20mAcc (Carga máx. 600 Ohms)
4	0...20mAcc (Carga máx. 600 Ohms)
5	0...5Vcc (Carga mín. 1 KOhms)
6	0...10Vcc (Carga mín. 1 KOhms)

2 - ALIMENTAÇÃO

1	85...265Vac/Vcc
2	24Vac/Vcc

3 - ALARMES

0	Não utiliza
1	1 Alarme configurado pelo cliente
2	2 Alarmes configurado pelo cliente
3	3 Alarmes configurado pelo cliente
(SPST p/ modelo TH 90DP)	
(SPDT p/ modelo TH 91DP/92DP/93DP)	

4 - RETRANSMISSÃO DE SINAL

0	Não utiliza
1	Retransmissão 4...20mAcc (Carga máx. 600 Ohms)
2	Retransmissão 0...20mAcc (Carga máx. 600 Ohms)
3	Retransmissão 0...10Vcc (Carga mín. 1 KOhms)
4	Retransmissão 0...5Vcc (Carga mín. 1 KOhms)

5 - SET POINT REMOTO

0	Não utiliza
1	Set Point Remoto 4...20mAcc
2	Set Point Remoto 0...20mAcc
3	Set Point Remoto 0...10Vcc
4	Set Point Remoto 0...5Vcc

6 - OPCIONAL - 1

0	Não utiliza
1	Com fonte de alimentação de 24Vcc (máximo 20mA)
2	Comunicação serial RS 485 (MODBUS-RTU)
3	Com fonte de alimentação de 24Vcc + Comunicação serial RS 485

7 - OPCIONAL - 2

X	Não utiliza
1	Comando à distância ("partida", "pausa" e "reset")

Obs.: Disponível apenas no modelo TH 91DP

8 - Sinal de Entrada

BC	Termopar tipo B (+100°C...+1820°C)	RC	Termopar tipo R (0°C...+1768°C)
BF	Termopar tipo B (+212°F...+3308°F)	RF	Termopar tipo R (+32°F...+3214°F)
CC	Termopar tipo C (0°C...+2320°C)	TC	Termopar tipo T (0°C...+400°C)
CF	Termopar tipo C (+32°F...+4208°F)	TF	Termopar tipo T (+32°F...+752°F)
EC	Termopar tipo E (0°C...+900°C)	SC	Termopar tipo S (0°C...1768°C)
EF	Termopar tipo E (+32°F...+1652°F)	SF	Termopar tipo S (+32°F...3214°F)
JC	Termopar tipo J (0°C...+1200°C)	PC	PT 100 (0°C...+800°C)
JF	Termopar tipo J (+32°F...+2192°F)	PF	PT 100 (+32°F...+1472°F)
KC	Termopar tipo K (0°C...+1370°C)	MA 1	0...20mAcc(0...1000)
KF	Termopar tipo K (+32°F...+2498°F)	MA 2	4...20mAcc (0...1000)
NC	Termopar tipo N (0°C...+1300°C)	VC 1	0...5Vcc (0...1000)
NF	Termopar tipo N (+32°F...+2372°F)	VC 2	0...10Vcc (0...1000)
		OUTROS SOB CONSULTA.	